DX Tomacorrientes y Clavijas para Áreas Explosivas

Características Principales

- Construcción Robusta, diseño eficáz
- Certificado para aplicaciones en Zona 1 y Zona 21

- Rangos y Características p. 220
- Certificaciones y Pruebas p. 221
- Operación p. 222
- DX1 p. 223
- DX3 p. 224
- DX6 p. 225
- DX9 p. 226
- Dimensiones p. 227

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Envolvente de Aluminio Para uso Pesado

Todos los componentes están contenidos en un envolvente de aluminio libre de cobre, para una máxima durabilidad y protección.

Cámara a Prueba de Explosión

La conexión y desconexión de los contactos ocurre dentro de una cámara a prueba de explosión, especialmente diseñada para soportar la presión generada durante el arqueo y asegurar que ningún arco, flama u otra fuente de ignición pueda entrar en contacto con el ambiente externo.

Frente Muerto

La cortinilla de seguridad de frente muerto bloquea el acceso al tomacorriente y asegura los contactos en posición abierta hasta que una clavija con configuración adecuada es conectada totalmente. Esto evita el acceso accidental a las partes energizadas y garantiza la seguridad del usuario.

Mecanismo de Conmutación Operado por Resorte

Un mecanismo de conmutación integral, asegura la rápida operación de cierre y apertura, independiente de la acción del usuario.

Posiciones ON y OFF con Conexión

La operación del mecanismo de conmutación permite que el circuito sea desconectado sin remover la clavija.

Contactos Punto a Punto de Plata-Níquel

El diseño de los contactos proporciona una conexión óptima, con máxima conductividad, con capacidad de resistir la formación de arcos eléctricos y oxidación, excelente resistencia al desgaste y una larga vida de operación. Un movimiento de fricción durante la operación, también proporciona una acción de autolimpieza.

Tapa de Tomacorriente Normalmente Cerrada

La tapa se cierra automáticamente a una posición de pre-cerrada, cuando la clavija es removida. Esto evita la entrada de polvo y suciedad. La tapa debe ser bloqueada manualmente para mantener la protección IP 65.

Instrucciones de Operación

1 Cuando un dispositivo DX está conectado, es totalmente seguro.

2 Al presionar el botón del gatillo, y girar la clavija 30° en el sentido contrario a las manecillas del reloj, se produce la apertura del circuito.

3 Ahora que el circuito esta abierto, continúe presionando el gatillo mientras extrae la clavija fuera del tomacorriente..

4 La clavija y el tomacorriente están separados. La cortinilla de seguridad evita el acceso a partes energizadas.

5 Para reconectar, inserte la clavija en el tomacorriente hasta el fondo y gire la clavija aproximadamente 30°, en sentido de las manecillas del reloj para cerrar el circuito.

Características Generales

Amperaje	20 a 125 A
Voltaje	750 VCA
Frecuencia	50-400 Hz
Protección Ambiental	IP65
Temperatura	min -13°F/max 140°F* (DX1/DX3) min -40°F/max 140°F* (DX6/DX9)

Clasificaciones NOM disponibles

Característica Destacada

Frente Muerto

El frente muerto del tomacorriente DX provee protección contra la inserción accidental de algún cable o herramienta.

Certificaciones DX

Certificación para Uso en Áreas Explosivas

ATEX y IECEx

II 2 G/D Ex de IIC tD A21

II – Indica la conveniencia de instalación, en aplicaciones de superficie (incompatible para aplicaciones en mina subterránea).

2 – Indica la conveniencia de uso, donde se requiere un alto nivel de protección y donde es probable que se produzca, la presencia de una atmósfera explosiva (áreas Zona 1 y Zona 21).

G/D – Indica la conveniencia de instalación, en áreas que contengan gases, vapores/rocíos ó polvos inflamables.

Ex de – Método de protección para atmósferas con gases, indicando que la protección a prueba de explosión se provee con (e) el incremento de seguridad en el área extrema del conductor mediante una adecuada distancia del conductor sin aislamiento a las demás terminales, que están especialmente diseñadas para asegurar una sujeción perfecta y permanente, y (d) cámaras a prueba de explosión para conectar y desconectar la corriente, que pueden soportar la presión de ignición interna e impedir que arcos, flamas y otros eventos de ignición, se puedan propagar a la atmósfera circundante.

IIC – Indica la conveniencia de instalación en áreas donde es probable la exposición a cualquier tipo de gas, incluidos los mas peligrosos de la subdivisión C.

tD – Método de protección para atmósferas con polvo, indicando que la protección contra explosión es provista por el tipo de cubierta (envolvente) usado.

A21 – Indica que una cubierta contra polvo (IP6x) es usada para alcanzar la certificación para Zona 21.

La certificación ATEX & IECEx fue realizada por LCIE.
* Los rangos de temperatura varían dependiendo del producto y temperatura ambiente. Vea la sección del producto especifica, para valores de temperatura.

Pruebas de Desempeño Eléctricas

Pruebas de Desempeño Aprobadas				
Modelo	**Resistencia Mecánica**	**Resistencia Eléctrica[1]**	**Prueba de Sobrearga[2]**	**Prueba Dielectrica**
DX1	-	5000 Operaciones	50 Operaciones	2 x V (nominal) + 1000 V
DX3	1000 Operaciones	1000 Operaciones	50 Operaciones	2 x V (nominal) + 1000 V
DX6	1000 Operaciones	1000 Operaciones	50 Operaciones	2 x V (nominal) + 1000 V
DX9	1000 Operaciones	1000 Operaciones	50 Operaciones	2 x V (nominal) + 1000 V

[1] @ 100% de la corriente y voltaje nominal a factor de potencia 0.6.
[2] @ 125% de la corriente nominal, 110% del voltaje nominal a un factor de potencia de 0.6.

DX cumple con	
ATEX	Directiva 2014/35/EV
IEC/EN	60079-0
	60079-1
	60079-7
	60079-31

DX Operación

Conexión

1

Inserción de la Clavija

Cuando la clavija es insertada, se engancha y libera al contacto interruptor sin carga.

Esto libera el mecanismo de bloqueo. El contacto interruptor esta libre para operar.

2

Carga del Resorte de Operación

El giro en el sentido de las manecillas del reloj al insertar la clavija, tensa el resorte de operación y gira el contacto de conmutación, hasta la posición de enlace con el contacto energizado del tomacorriente.

3

Cierre del Circuito

Con los últimos grados de rotación, el contacto de conmutación es liberado y la fuerza del resorte lo conduce rápidamente hacia la unión con el contacto con carga del tomacorriente.

Desconexión

Después de liberar el gatillo, la clavija se gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Esto libera el contacto de conmutación para la apertura y la descarga de la tensión restante del resorte, provoca la apertura instantánea de los contactos. Ahora la clavija puede ser removida, si se desea.

Tomacorriente con la Clavija Desconectada

a. **Contacto de Conmutación**
Mostrado en posición abierta (neutral)

b. **Contacto de Tomacorriente "Energizado"**
El acceso es bloqueado

c. **Resorte de Operación**
Mostrado con tensión liberada

d. **Dispositivo Mecánico de Bloqueo**
Bloquea la operación de contacto

DX1 Tomacorrientes y Clavijas para Áreas Explosivas – 20 A

No se aceptan devoluciones en los dispositivos para áreas explosivas.

Características

- **Amperaje / Voltaje - Máximos**
  20 A, 750 VCA
- **Protección Ambiental**
  IP65
- **Rango de Temperatura**
  Min -13°F / Max 140°F
  Ver pág. 266 para temperaturas menores a -15°F.
- **Capacidad de Alambrado en las Terminales**
  Min 14 AWG Max 8 AWG
  * Basado en los calibres de cable tipo THHN.
- **Certificaciones**
  ATEX, IECEx
- **Rangos para Atmósferas Explosivas**

MARECHAL ELECTRIC MAROMME
II2 G/D Ex de IIC tD A21
-25°C ≤ Ta ≤ +60°C T5 T84°C
-25°C ≤ Ta ≤ +50°C T6 T74°C
IECEx LCI 09.0014/LCIE 05 ATEX 6127

Manija Rango de Cable

Sufijo	Rango de Cable
None	.31" - .51"
-25M	.35" - .63"
-32M	.47" - .83"

Caja Dimensión NPT

Sufijo	Dimensión de la Rosca NPT
-12	1/2"
-34	3/4"
None	1"

Los diámetros NPT están determinados por el diámetro del conductor y el conector glándula.

Accesorios

Tapa de Protección	# de Parte
	Sólo Para Dispositivos Macho
DX1	26-2A126

Caja Metálica Montaje en Pared

NPT	# de Parte
1/2"	26-2A023-12
3/4"	26-2A023-34
1"	26-2A023-1

Clavija (tomacorriente macho con manija)

ó

Caja de Conexiones con Tomacorriente c/tapa (macho)

Configuraciones Norteamericánas

Voltaje	Polaridad	# de Parte Metálica	# de Parte Metálico
120 V	1P+N+T	26-21165-XXX	26-26165-XX
125 V	1P+N+T	26-21075-XXX	26-26075-XX
208 V	2P+T	26-21162-XXX	26-26162-XX
208 V	3P+T	26-21163-XXX	26-26163-XX
208 V	3P+N+T	26-21167-XXX	26-26167-XX
250 V	2P+T	26-21072-XXX	26-26072-XX
250 V	3P+T	26-21073-XXX	26-26073-XX
250 V	2P+N+T	26-21076-XXX	26-26076-XX
277 V	1P+N+T	26-21045-XXX	26-26045-XX
480 V	2P+T	26-21042-XXX	26-26042-XX
480 V	3P+T	26-21043-XXX	26-26043-XX
480 V	3P+N+T	26-21047-XXX	26-26047-XX
600 V	3P+T	26-21143-XXX	26-26143-XX

Para configuraciones internacionales (IEC/CE) visite meltric.com/international-catalog o comuníquese con el departamento de servicio al cliente 52 55 50689962.

Tomacorriente con Manija (tomacorriente hembra c/manija)

ó

Tomacorriente en caja (hembra)

ó

Tomacorriente (hembra)

Configuraciones Norteamericánas

Voltaje	Polaridad	# de Parte Metálico	# de Parte Metálico	# de Parte Metálico
120 V	1P+N+T	26-23165-XXX	26-20165-XX	26-24165
125 V	1P+N+T	26-23075-XXX	26-20075-XX	26-24075
208 V	2P+T	26-23162-XXX	26-20162-XX	26-24162
208 V	3P+T	26-23163-XXX	26-20163-XX	26-24163
208 V	3P+N+T	26-23167-XXX	26-20167-XX	26-24167
250 V	2P+T	26-23072-XXX	26-20072-XX	26-24072
250 V	3P+T	26-23073-XXX	26-20073-XX	26-24073
250 V	2P+N+T	26-23076-XXX	26-20076-XX	26-24076
277 V	1P+N+T	26-23045-XXX	26-20045-XX	26-24045
480 V	2P+T	26-23042-XXX	26-20042-XX	26-24042
480 V	3P+T	26-23043-XXX	26-20043-XX	26-24043
480 V	3P+N+T	26-23047-XXX	26-20047-XX	26-24047
600 V	3P+T	26-23143-XXX	26-20143-XX	26-24143

Para configuraciones internacionales (IEC/CE) visite meltric.com/international-catalog o comuníquese con el departamento de servicio al cliente 52 55 50689962.

DX3 Tomacorrientes y Clavijas para Áreas Explosivas – 32 A

No se aceptan devoluciones en los dispositivos para áreas explosivas.

Clavija (tomacorriente macho con manija)

ó

Caja de Conexiones con Tomacorriente con Tapa (macho)

Configuraciones Norteamericánas

Voltaje	Polaridad	# de Parte Metálica	# de Parte Metálico
120 V	1P+N+T	26-31165-XXX	26-36165-XX
125 V	1P+N+T	26-31075-XXX	26-36075-XX
208 V	2P+T	26-31162-XXX	26-36162-XX
208 V	3P+T	26-31163-XXX	26-36163-XX
208 V	3P+N+T	26-31167-XXX	26-36167-XX
250 V	2P+T	26-31072-XXX	26-36072-XX
250 V	3P+T	26-31073-XXX	26-36073-XX
250 V	2P+N+T	26-31076-XXX	26-36076-XX
277 V	1P+N+T	26-31045-XXX	26-36045-XX
480 V	2P+T	26-31042-XXX	26-36042-XX
480 V	3P+T	26-31043-XXX	26-36043-XX
480 V	3P+N+T	26-31047-XXX	26-36047-XX
600 V	3P+T	26-31143-XXX	26-36143-XX

Para configuraciones internacionales (IEC/CE) visite meltric.com/international-catalog o comuníquese con el departamento de servicio al cliente 52 55 50689962.

Tomacorriente con Manija (tomacorriente hembra c/manija)

ó

Caja de Conexiones con Tomacorriente (hembra)

ó

Tomacorriente (hembra)

Configuraciones Norteamericánas

Voltaje	Polaridad	# de Parte Metálico	# de Parte Metálico	# de Parte Metálico
120 V	1P+N+T	26-33165-XXX	26-30165-XX	26-34165
125 V	1P+N+T	26-33075-XXX	26-30075-XX	26-34075
208 V	2P+T	26-33162-XXX	26-30162-XX	26-34162
208 V	3P+T	26-33163-XXX	26-30163-XX	26-34163
208 V	3P+N+T	26-33167-XXX	26-30167-XX	26-34167
250 V	2P+T	26-33072-XXX	26-30072-XX	26-34072
250 V	3P+T	26-33073-XXX	26-30073-XX	26-34073
250 V	2P+N+T	26-33076-XXX	26-30076-XX	26-34076
277 V	1P+N+T	26-33045-XXX	26-30045-XX	26-34045
480 V	2P+T	26-33042-XXX	26-30042-XX	26-34042
480 V	3P+T	26-33043-XXX	26-30043-XX	26-34043
480 V	3P+N+T	26-33047-XXX	26-30047-XX	26-34047
600 V	3P+T	26-33143-XXX	26-30143-XX	26-34143

Para configuraciones internacionales (IEC/CE) visite meltric.com/international-catalog o comuníquese con el departamento de servicio al cliente 52 55 50689962.

Características

- **Amperaje / Voltaje - Máximos**
  32 A, 750 VCA
- **Protección Ambiental**
  IP65
- **Rango de Temperatura**
  Min -13°F / Max 140°F
  Ver pág. 266 para temperaturas menores a -15°F.
- **Capacidad de Alambrado en las Terminales**
  Min 14 AWG Max 8 AWG
  * Basado en los calibres de cable tipo THHN.
- **Certificaciones**
  ATEX, IECEx
- **Rangos para Atmósferas Explosivas**

MARECHAL ELECTRIC MAROMME
II2 G/D Ex de IIC tD A21
-25°C ≤ Ta ≤ +60°C T5 T84°C
-25°C ≤ Ta ≤ +50°C T6 T74°C
IECEx LCI 09.0014/LCIE 05 ATEX 6127

Manija Rango de Cable

Sufijo	Rango de Cable
-20M	.31" - .51"
None	.35" - .63"
-32M	.47" - .83"

Caja Dimensión NPT

Sufijo	Dimensión de la Rosca NPT
1/2"	-12
3/4"	-34
None	1"

Los diámetros NPT están determinados por el diámetro del conductor y el conector glándula. .

Accesorios

Tapa de Protección	# de Parte
	Sólo Para Dispositivos Macho
DX3	26-3A126

Caja Metálica Montaje en Pared

NPT	# de Parte
1/2"	26-3A023-12
3/4"	26-3A023-34
1"	26-3A023-1

DX6 Tomacorrientes y Clavijas para Áreas Explosivas – 63 A

No se aceptan devoluciones en los dispositivos para áreas explosivas.

Características

- **Amperaje / Voltaje - Máximos**
  63 A, 750 VCA
- **Protección Ambiental**
  IP65/IP66
- **Rango de Temperatura**
  Min -40°F / Max 140°F
  Ver pág. 266 para temperaturas menores a -15°F.
- **Capacidad de Alambrado en las Terminales**
  Min 6 AWG Max 1/0 AWG
  * Basado en los calibres de cable tipo THHN.
- **Certificaciones**
  ATEX, IECEx
- **Rangos para Atmósferas Explosivas**

MARECHAL ELECTRIC MAROMME
II2 G/D Ex de IIC tD A21
-40°C ≤ Ta ≤ +60°C T5 T90°C
-40°C ≤ Ta ≤ +50°C T6 T80°C
IECEx LCI 09.0015/LCIE 04 ATEX 6038

Manija Rango de Cable

Sufijo	Rango de Cable
None	.47" - .83"
-40M	.63" - 1.06"
-50M	.91" - .1.38"
-63M	1.42 - 1.89"

Caja Dimensión NPT

Sufijo	Dimensión de la Rosca NPT
-1	1"
None	1 1/4"
1 1/2"	-112
-2"	2

Los diámetros NPT están determinados por el diámetro del conductor y el conector glándula.

Accesorios

Tapa de Protección	# de Parte
	Sólo Para Dispositivos Macho
DX6	26-6A126

Caja Metálica Montaje en Pared

NPT	# de Parte
1"	26-6A023-1
1 1/4"	26-6A023-114
1 1/2"	26-6A023-112
2"	26-6A023-2

Clavija (tomacorriente macho con manija)

ó

Caja de Conexiones con Tomacorriente c/tapa (macho)

Configuraciones Norteamericánas

Voltaje	Polaridad	# de Parte Metálica	# de Parte Metálico
120 V	1P+N+T	26-61165-XXX	26-66165-XX
125 V	1P+N+T	26-61075-XXX	26-66075-XX
208 V	2P+T	26-61162-XXX	26-66162-XX
208 V	3P+T	26-61163-XXX	26-66163-XX
208 V	3P+N+T	26-61167-XXX	26-66167-XX
250 V	2P+T	26-61072-XXX	26-66072-XX
250 V	3P+T	26-61073-XXX	26-66073-XX
250 V	2P+N+T	26-61076-XXX	26-66076-XX
277 V	1P+N+T	26-61045-XXX	26-66045-XX
480 V	2P+T	26-61042-XXX	26-66042-XX
480 V	3P+T	26-61043-XXX	26-66043-XX
480 V	3P+N+T	26-61047-XXX	26-66047-XX
600 V	3P+T	26-61143-XXX	26-66143-XX

Para configuraciones internacionales (IEC/CE) visite meltric.com/international-catalog o comuníquese con el departamento de servicio al cliente 52 55 50689962.

Tomacorriente con Manija (tomacorriente hembra c/manija)

ó

Caja de Conexiones con Tomacorriente (hembra)

ó

Tomacorriente (hembra)

Configuraciones Norteamericánas

Voltaje	Polaridad	# de Parte Metálica	# de Parte Metálica	# de Parte Metálica
120 V	1P+N+T	26-63165-XXX	26-60165-XX	26-64165
125 V	1P+N+T	26-63075-XXX	26-60075-XX	26-64075
208 V	2P+T	26-63162-XXX	26-60162-XX	26-64162
208 V	3P+T	26-63163-XXX	26-60163-XX	26-64163
208 V	3P+N+T	26-63167-XXX	26-60167-XX	26-64167
250 V	2P+T	26-63072-XXX	26-60072-XX	26-64072
250 V	3P+T	26-63073-XXX	26-60073-XX	26-64073
250 V	2P+N+T	26-63076-XXX	26-60076-XX	26-64076
277 V	1P+N+T	26-63045-XXX	26-60045-XX	26-64045
480 V	2P+T	26-63042-XXX	26-60042-XX	26-64042
480 V	3P+T	26-63043-XXX	26-60043-XX	26-64043
480 V	3P+N+T	26-63047-XXX	26-60047-XX	26-64047
600 V	3P+T	26-63143-XXX	26-60143-XX	26-64143

Para configuraciones internacionales (IEC/CE) visite meltric.com/international-catalog o comuníquese con el departamento de servicio al cliente 52 55 50689962.

DX9 Tomacorrientes y Clavijas para Áreas Explosivas – 125 A

No se aceptan devoluciones en los dispositivos para áreas explosivas.

Clavija (tomacorriente macho con manija)

ó

Caja de Conexiones con Tomacorriente c/tapa (macho)

Configuraciones Norteamericánas

Voltaje	Polaridad	# de Parte Metálica	# de Parte Metálico
120 V	1P+N+T	26-91165-XXX	26-96165-XX
125 V	1P+N+T	26-91075-XXX	26-96075-XX
208 V	2P+T	26-91162-XXX	26-96162-XX
208 V	3P+T	26-91163-XXX	26-96163-XX
208 V	3P+N+T	26-91167-XXX	26-96167-XX
250 V	2P+T	26-91072-XXX	26-96072-XX
250 V	3P+T	26-91073-XXX	26-96073-XX
250 V	2P+N+T	26-91076-XXX	26-96076-XX
277 V	1P+N+T	26-91045-XXX	26-96045-XX
480 V	2P+T	26-91042-XXX	26-96042-XX
480 V	3P+T	26-91043-XXX	26-96043-XX
480 V	3P+N+T	26-91047-XXX	26-96047-XX
600 V	3P+T	26-91143-XXX	26-96143-XX

Para configuraciones internacionales (IEC/CE) visite meltric.com/international-catalog o comuníquese con el departamento de servicio al cliente 52 55 50689962.

Tomacorriente con Manija (tomacorriente hembra c/manija)

ó

Caja de Conexiones con Tomacorriente (hembra)

ó

Tomacorriente (hembra)

Configuraciones Norteamericánas

Voltaje	Polaridad	# de Parte Metálica	# de Parte Metálico	# de Parte Metálico
120 V	1P+N+T	26-93165-XXX	26-90165-XX	26-94165
125 V	1P+N+T	26-93075-XXX	26-90075-XX	26-94075
208 V	2P+T	26-93162-XXX	26-90162-XX	26-94162
208 V	3P+T	26-93163-XXX	26-90163-XX	26-94163
208 V	3P+N+T	26-93167-XXX	26-90167-XX	26-94167
250 V	2P+T	26-93072-XXX	26-90072-XX	26-94072
250 V	3P+T	26-93073-XXX	26-90073-XX	26-94073
250 V	2P+N+T	26-93076-XXX	26-90076-XX	26-94076
277 V	1P+N+T	26-93045-XXX	26-90045-XX	26-94045
480 V	2P+T	26-93042-XXX	26-90042-XX	26-94042
480 V	3P+T	26-93043-XXX	26-90043-XX	26-94043
480 V	3P+N+T	26-93047-XXX	26-90047-XX	26-94047
600 V	3P+T	26-93143-XXX	26-90143-XX	26-94143

Para configuraciones internacionales (IEC/CE) visite meltric.com/international-catalog o comuníquese con el departamento de servicio al cliente 52 55 50689962.

Características

- **Amperaje / Voltaje - Máximos**
  125 A, 750 VCA
- **Protección Ambiental**
  IP65/IP66
- **Rango de Temperatura**
  Min -40°F / Max 140°F
  Ver pág. 266 para temperaturas menores a -15°F.
- **Capacidad de Alambrado en las Terminales**
  Min 2 AWG Max 2/0 AWG
  * Basado en los calibres de cable tipo THHN.
- **Certificaciones**
  ATEX, IECEx
- **Rangos para Atmósferas Explosivas**

MARECHAL ELECTRIC MAROMME
II2 G/D Ex de IIC tD A21
-40°C ≤ Ta ≤ +60°C T5 T90°C
-40°C ≤ Ta ≤ +50°C T6 T80°C
IECEx LCI 09.0015/LCIE 04 ATEX 6038

Manija Rango de Cable

Sufijo	Rango de Cable
-32M	.47" - .83"
None	.63" - 1.06"
-50M	.91" - 1.38"
-63M	1.42" - 1.89"

Caja Rango de Cable

Caja	Dimensión de la Rosca NPT
1"	-1
None	1 1/4"
1 1/2"	-112
2"	-2

Los diámetros NPT están determinados por el diámetro del conductor y el conector glándula.

Accesorios

Tapa de Protección	# de Parte
	Sólo Para Dispositivos Macho
DX9	26-9A126

Caja Metálica Montaje en Pared

NPT	# de Parte
1"	26-9A023-1
1 1/4"	26-9A023-114
1 1/2"	26-9A023-112
2"	26-9A023-2

DX DIMENSIONES Clavija – Proporcionadas en pulgadas

Las dimensiones se proporcionan sólo como referencia y pueden cambiar dependiendo de los accesorios usados. Para dimensiones exactas contacte a Ingeniería MELTRIC.

Clavija con Manija

PRODUCTO	A	B	C
DX20/DX30	4.53	4.06	2.68
DX60/DX100	8.66	5.75	3.94

Tomacorriente

PRODUCTO	A	B	C	D	E	F	øG
DX20/DX30	9.51	7.22	4.57	3.62	3.62	5.94	0.26
DX60/DX100	15.30	11.67	6.3	4.8	4.8	7.95	0.35

Caja de Conexiones con Tomacorriente y Clavija para Montaje en Pared

PRODUCTO	A	B	C	D	øE
DX20/DX30	3.54	4.65	0.37	12.44	5.08
DX60/DX100	5.12	6.81	0.39	19.06	6.5

Clavija con Manija y Tomacorriente

PRODUCTO	A
DX20/DX30	13.84
DX60/DX100	21.14